



AC/DC adapter

Model: **AK-ND-18**



Termékkód	AK-ND-18
Terméktípus	AC/DC adapter
Sorozat	Dedikált
Tápfeszültség	100-250 V
Energiafelhasználás	< 2.4 A
Hatékonyság	> 80 %
Kimeneti feszültség	20 V
kimeneti áramerősség	4.5 A
Outlet kábel hossza	1.2 m
Kimeneti csatlakozó	7.9 x 5.5 mm + pin
Maximális teljesítmény	90 W
Tápbemenetnél	IEC C6
Mechanikus kapcsoló	Semmi
Földkábel	Igen
Lágy indítás	Igen
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
UVP	Igen
Ferritszűrős	Igen
USB csatlakozó	Semmi
Tápkábel tartalmazza	Nem
Anyag	ABS
Termék színe	Fekete
Háttérfény színe	Zöld LED
Kijelző	Semmi
MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomag	EcoBox
Termék mérete (L x W x H)	131,5 x 56 x 31 mm
A csomag mérete (L x W x H)	190 x 90 x 38 mm
Nettó tömeg	254 g
Bruttó súly	303 g
CE megfeleléségi	Igen
FCC megfeleléségi	Igen
RoHS megfeleléségi	Igen
REACH megfeleléségi	Igen
EAN kód	5901720130815



20V / 4.5A / 90W



Leírás

Az AK-ND-18 hálózati tápegység, melyet a 20V / 4.5A paraméterekkel rendelkező villamos energia hordozható számítógépekre szántak 90W teljesítményű és 7.9*5.5mm-es dugóval.

A tápkábelnek ferritszűrője van, amely korlátozza a hálózaton belüli interferenciát. Az OVP, az OTP, az OPP, az SCP és az OCP biztonsági készletek garantálják mind a meghajtott készülékek, mind a PSU biztonságos és stabil működését. A berendezés biztonságát az úgynevezett technológia biztosítja. gyengéd indítás, amely semlegesíti az első áramütéshez kapcsolódó sokkot a csatlakoztatott eszköz megkezdésekor.

Minden Akyga tápegységet környezetbarát EcoBox típusú csomagolásba csomagolják.

A tápegység kifejezetten a Lenovo laptopjaihoz készült.